

PA アンプリファイヤー NX-PA20

PA AMPLIFIER
DC-12V



車での移動販売、広報活動に最適！

MAX
20W

取り付け / 操作簡単！

日本製

- DC12V 車専用
- AUX (外部入力端子) 付
CD ラジカセ等の外部音源を接続することができます




PA アンプリファイヤー NX-PA20

PA AMPLIFIER
DC-12V


車での移動販売、広報活動に最適！

各部の名称とはたらき



- ①電源スイッチ：ON にするとランプが点灯し、電源が入ります。
- ②AUX ボリューム：AUX ライン入力 / ヘッドフォン入力からのライン入力のレベル調節。
- ③マイクボリューム：マイクの音量調節をします。
- ④AUX ヘッドフォン入力端子 (φ 3.5)：外部入力端子。ラジカセ、CD 等の外部音源を接続することができます。
- ⑤AUX ライン入力端子 (φ 6.3)：外部入力端子。ラジカセ、CD 等の外部音源を接続することができます。
- ⑥マイク入力端子：付属のマイクを接続します。
- ⑦スピーカー接続端子：付属の接続コードでトランペットスピーカーに接続します。
- ⑧DC12V 入力端子：付属のDC12V電源コードのプラグを接続します。
- ⑨本体取り付け金具：本体を運転の支障のない場所へ取り付けします。
- ⑩本体取り付けねじ3×8タッピングねじ(4本)：本体取り付け金具と本体を固定します。

接続



製品の構成

- 本体 1 台
 - トランペットスピーカー 1 台
 - マイク用ケーブル (ケーブル長：約 3 m) 1 本
 - DC12V 電源コード (5A ヒューズ付、ケーブル長：約 1 m) 1 本
 - 本体・スピーカー間接続コード (ケーブル長：約 3 m) 1 本
 - AUX 接続プラグコード (ケーブル長：約 1 m) 1 本
 - 本体取り付け金具 1 個
 - マイク用ケーブル用 3×8 タッピングねじ 4 本
 - 本体取り付けねじ (3×8 タッピングねじ) 4 本
 - (3×16 タッピングねじ) 4 本
 - (スプリングワッシャー) 4 個
 - (平ワッシャー) 4 個
 - スピーカー取り付けねじ (M4×20) 4 本
 - ネット (M4) 4 個
- 《別売りオプション》
- ACアダプター：入力AC100V、出力DC12V 5A
工場や事務所、店舗などでお使いの場合はACアダプターをご使用ください。
 - 増設トランペットスピーカー
本製品はトランペットスピーカーを4台まで増設できます。

⚠ ご注意

- ◆音の大きさは車両保安基準の定め通り、前方 2m の位置で 115dB 以下に使用することを厳守してください。また他人に迷惑のかかるような使用はお控えください。
- ◆電源のプラス、マイナスは絶対に間違えないでください。万、間違えますと電源コードのヒューズが切れる。または内部部品が破損し修理が必要となる場合がありますので、ご注意ください。
- ◆電源を長時間入れた状態にすることは、お控えください。
- ◆道路運送車両の保安基準等、関連法令を遵守して取り付けを行ってください。

免責について

※お客様または第三者が本製品の誤使用、誤設定、使用中に発生した故障、損傷、不具合あるいは天災や火災等の外部的原因によって生じた損害等につきましては、当社は一切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。

※本製品の取り付け、接続および使用方法を誤ると車両機体の破損や損害の原因となりますが、当社はその責任を負いません。

※違法改造車、整備不良車等への本製品の取り付け、保証などのサポートは一切行っておりません。

※本製品を使用することにより発生した事故、故障などにつきましては、当社は責任を負いません。

主な仕様

- 電源：DC12V ~ 13.8V
- 出力：定格 15W、最大 20W
- 電圧特性：100Hz ~ 10kHz
- 入力感度 (マイク)：5mV (AUX)：3.5φ ~ 30mV 100Ω
6.3φ ~ 250mV 20kΩ
- 付属スピーカー・インピーダンス：8Ω
- 接続可能スピーカー・インピーダンス：2 ~ 8Ω
- 消費電流：3.5A (MAX)
- サイズ：本体 約 125(W)×55(H)×75(D)mm (突起部含まず)
スピーカー 約 200(W)×110(H)×230(D)mm (ステー部含まず)
- 質量：本体 (約 430g) / スピーカー (約 1kg)

日本製

MADE IN JAPAN



4 51267 011022

F.R.C. CO., LTD.

株式会社エフ・アール・シー

〒194-0035 東京都町田市忠生4-11-8

URL: <http://www.fro-net.co.jp> TEL 042-793-7746

土日祝日及び弊社休業日を除く
[10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00]

お問い合わせは・・・